

Technische fiche – Verlichting voor tuinafsluiting

Technische kenmerken

MATERIAAL	PP (behuizing) en PMMA (deksel)
KLEUR	Grijs 7016
HOOGTE	165 mm
BREEDTE	130 mm
DIEPTE	88 mm
GEWICHT	0,5 kg
LAMP	Led
SPANNING (IN V)	220 - 230 V
BESCHERMINGSGRAAD	IP 44
BESCHERMINGSKLASSE	2
FREQUENTIE	50 Hz
LICHTSTERKTE	1,8 W
LICHTKLEUR	4000°k
GARANTIE	3 jaar
BEWEGINGSENSOR	NEE
COMPATIBILITEIT	Aluminiumpaal Boréale Océwood



Deze verlichting is niet draagbaar en moet dus via een elektriciteitskabel gevoed worden en bevestigd aan een Océwood® aluminiumpaal. De kabel van de verlichting is 20 cm lang.

Homologatie


In overeenstemming met de EG-homologatievereisten zijn bovenaan in de achterzijde van de behuizing 3 afwateringsopeningen aangebracht. Deze zitten nabij de waterdichte ledmodule (IP64) en voorkomen dat water in de verlichting blijft staan.



Accessoires

De verlichtingsset omvat:

- 1 verlichting met bevestigingsschroeven
- 3 verspreidingsfilters (Tropik / Ethnic / Cristal)
- 2 snelconnectors
- 1 waterdichte behuizing in siliconengel



Veiligheid

Volg steeds de veiligheidsvoorschriften in deze handleiding op. De veiligheidsvoorschriften niet opvolgen, kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben en de verlichting en de installatie ervan beschadigen.

Neem tijdens het gebruik van elektrische apparaten de basisveiligheidsvoorschriften in acht om brandrisico, elektrische schokken of andere letsels te voorkomen.

U moet de elektrische voeding afkoppelen alvorens over te gaan tot montage. Voordat u een gat maakt, moet u controleren of u daarbij geen bekabeling kunt raken.

Lees aandachtig de hele handleiding voordat u overgaat tot de installatie. Zorg dat iedereen die betrokken kan worden bij de installatie van de verlichting Boréale kennis heeft genomen van de gehele handleiding en dat de aangeduide elementen perfect begrepen zijn.

De verlichting Boréale moet geïnstalleerd worden door een bekwame professional die de geldende bekabelingsvoorschriften naleeft. De persoon die belast is met de installatie van de verlichting draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Bij reinigingswerkzaamheden moet u het apparaat afkoppelen van het lichtnet voordat u enige ingreep uitvoert.

OPGELET: De verlichting Boréale mag niet nabij een watervoorziening geplaatst worden. Net als bij de omgeving van een badkuip of douche, moeten alle geleidende onderdelen van volumes 0, 1 en 2 rond een zwembad gekoppeld zijn middels equipotentiale geleiders, die op hun beurt gekoppeld zijn aan beschermingsgeleiders van de massa's van de materialen die zich in deze volumes bevinden - dit is niet het geval bij de verlichting van Océwood®. Neem de aanbevelingen voor plaatsing in acht; ongelukken waarbij dit product betrokken is, brengen geen verantwoordelijkheid van OCEPLAST-OCEWOOD met zich mee.

Milieu

Zet elektrische producten niet bij het huishoudelijk afval. Recycleer de verlichting via een daartoe bestemd inzamelingspunt. De kartonverpakking moet worden afgevoerd met respect voor het milieu, in een daartoe bestemd inzamelingspunt.